

Elektro-Magnetische Einscheiben-Bremse

Merkmale

- Elektromagnetisch betätigt 12, 24, 103,5 VDC
- Einscheiben-Ausführung
- Strombetätigt

Einsatz

- Bremsen oder festhalten einer Riemenscheibe oder einen Nabe

Besonderheiten

- Spielfrei
- Trockenlauf
- Kein Restmoment in entkuppeltem Zustand

Einstellung

- Luftspalt "P" muß bei Einbau eingestellt werden
- Verschleißausgleich erforderlich

Betriebsanleitung


- SM 304

Einbau-Bedingungen

- Magnet zentrisch einbauen
- Horizontaler und vertikaler Einbau


Netzteil, Stromversorgungen

- Nur für 24 Volt Versionen :
CBC 400-24, CBC 450-24
CBC 500-24, CBC 550-24
CBC 700 (Über-Erregung)
CBC 140-5 + CBC 140-T (24V)
CBC 140-5 (103,5V)



Elektro-Magnetische Einscheiben-Bremse

**EUROnorm
Indirektantrieb**




Größe		10	20	40	70	150	250	500	
Nom. Drehmoment	[Nm]	7	15	30	60	120	250	500	
Max. Drehzahl	[min ⁻¹]	8000	6000	5000	4000	3000	2500	2000	
Leistung	P20 [12/24/103,5V]	[W]	9	16,5	21	24	30	43	58
	A		80	100	125	150	190	230	290
	C		63	81	100	125	160	200	250
	E		35	41	52	62	80	100	125
	F		72	90	112	137	175	215	270
	G		4xM4	4xM5	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10
	H		46	60	76	95	120	158	210
	J Für Schrauben		3xM3	3xM4	3xM5	3xM6	3xM8	3xM10	4xM12
	K		1	1,5	2	2,5	3	3	5
	L		22	24,5	28	31	35	41,5	48,3
	M		18	20	22	24	26	30	35
	O		2	2,5	3	3,5	4	5	6
	P		0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
	Q		35	42	52	62	80	100	125
	S		3,5	4,3	5	5,5	6	7	8
	T		6	6,5	9	9,5	10,5	12	12
	U		6	6	10	12	12	17	20
Maßenträgheitsmoment	[kgm ²]	0,00004	0,00012	0,0005	0,0013	0,0049	0,0140	0,0360	
Gewicht	[kg]	0,3	0,5	0,95	1,7	3,3	5,9	11,5	
Anschluß		Litzen			Kabel				

Stecker Option

(geliefert ohne Kabel)

2 Pole, Kapazität : 0,5/2,5mm²



(1) Befestigung der Ankerscheibe durch Innensechskant-Zylinderschrauben J DIN 7984 (Nicht im Lieferumfang enthalten)